



Замена по регулярному выражению

В каждом значении столбца исходного набора регулярным выражением производится поиск заданной последовательности символов. Если последовательность обнаружена, то значение заменяется на новое. Замена по регулярному выражению применима только к данным строкового типа.

Примечание: Регулярное выражение — это шаблон поиска последовательностей символов. Задается на языке правил, использующем подмножество регулярных выражений Perl (Perl regular expressions, regex).

Значения, не попавшие в *Таблицу замен*, обрабатываются согласно настройке параметра Заменять остальные.

▼ Пример.

#	Артикул
1	0100597
2	0100598
3	0102341
4	0102342
5	0102392
6	0102478
7	0102491
8	0102492
9	0102493
10	0102548

Применим к данному набору узел *Замена*, со следующими настройками:

Замена

Поля

ab Артикул

Способ замены

Ввод вручную

...

Импорт

Экспорт

Сортировать

ab Изменить тип замены

Редактировать

Получить значения

#

ab Значение

ab Замена

Точное совпадение

+

Регулярные выражения

+

2

^0102

Корректный

Рисунок 1. Настройки Замена по регулярному выражению

Регулярное выражение `^0102` выделяет все записи, которые начинаются на `0102`.

В параметре **Заменять остальные** установим значение *Не заменять*.

Получаем следующий набор данных:

#	Артикул Замена	Артикул Заменен
1	0100597	false
2	0100598	false
3	Корректный	true
4	Корректный	true
5	Корректный	true
6	Корректный	true
7	Корректный	true
8	Корректный	true
9	Корректный	true
10	Корректный	true

Поменяем теперь настройки. И в параметре **Заменять остальные** выбираем *На значение*. И в качестве значения укажем *Некорректный*.

Заменять остальные: На значение Некорректный

Точность: 0 Регистрозависимые строки ☐

Рисунок 2. Настройки параметра ****Заменять остальные****

В результате получим следующий набор данных:

#	Артикул Замена	Артикул Заменен
1	Некорректный	true
2	Некорректный	true
3	Корректный	true
4	Корректный	true
5	Корректный	true
6	Корректный	true
7	Корректный	true
8	Корректный	true
9	Корректный	true
10	Корректный	true